

APLIQUE SOLAR

LED CON SENSOR



Solar panel led light // Applique led avec détecteur de mouvement // Applique led // Applique led // Led wandleuchte

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **Solar**

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **3.2W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **400Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm **Fría / Cold**



Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur



Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **120°**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Blanco**

IP **IP65**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **212x140x109mm**

Tiempo de carga // Loading time // Temps de charge // Tempo de carregamento // Tempo di ricarica // Ladezeit **8h**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

Sensor de movimiento // Motion detector // Détecteur de mouvement // Sensor de movimento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder **Sí**

Sensor crepuscular // Twilight detector // Contrôleur de lumière par capteur // Sensor crepuscular // Sensore crepuscolare ad incasso // Dämmerungssensor **Sí**

ON/OFF **5.000**

PF **≥0.5**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **800mA**

Voltaje // Voltage **3.7V**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **12**

Modos: ON (20% de luz fija, cuando detecta movimiento 100% de luz durante 15seg. / 6-8h.) / ON media potencia (20% de luz siempre / 8-10h.). Movimiento (apagado, cuando detecta movimiento 100% de luz / 6-8h.).

Modos: ON (20% fixed light, when it detects 100% light movement for 15sec. / 6-8h.) / ON medium power (20% light always / 8-10h.). Movement (off, when it detects 100% light movement / 6-8h.).

Modos: ON (20% de lumière fixe, lorsqu'il détecte un mouvement de lumière de 100% pendant 15 secondes / 6-8h.) / ON de puissance moyenne (20% de lumière toujours / 8-10h.). Mouvement (éteint lorsqu'il détecte un mouvement de lumière à 100% / 6-8h.).

Modos: ON (20% de luz fixa, quando detecta 100% de movimento da luz durante 15 seg. / 6-8 h.) / ON potência média (20% de luz sempre / 8 a 10 h.). Movimento (desligado, quando detecta 100% de movimento da luz / 6-8h.).

Modalità: ON (20% luce fissa, quando rileva il 100% di movimento della luce per 15 sec. / 6-8 ore) / ON potenza media (20% luce sempre / 8-10 ore). Movimento (spento, quando rileva il 100% di movimento della luce / 6-8 ore).

Modi: ON (20% festes Licht, wenn es 100% Lichtbewegung für 15 Sek. / 6-8 Std. Erkennt) / ON mittlere Leistung (20% Licht immer / 8-10 Std.). Bewegung (aus, wenn es 100% Lichtbewegung erkennt / 6-8h.).