

LÁMPARA LED

PISCINA PAR56



LED lamp // Ampoule LED // LED lamp // Lampadine LED
// LED lampe

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **PAR56**

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **35W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **1600Lm**

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base // Sockel **GX53**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

► RGB

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

« Máx. +40°C » « Mín. -20°C » »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **120°**

IP **IP68**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **Ø177x114mm**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

ON/OFF **20.000**

PF **≥0.9**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **1500mA**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **30.000h.**

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung **AC 12V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **12**

El proyector RGB tiene memoria y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador se pueden controlar varias bombillas a la vez.

The RGB projector has memory and can be controlled by the switch. With the control and the controller you can control several bulbs at the same time.

Le projecteur RVB a de la mémoire et peut être contrôlé par le commutateur. Avec la commande et le contrôleur, vous pouvez contrôler plusieurs ampoules en même temps.

O projetor RGB tem memória e pode ser controlado pelo comutador. Com o controle e o controlador, você pode controlar várias lâmpadas ao mesmo tempo.

Il proiettore RGB ha memoria e può essere controllato dall'interruttore. Con il controllo e il controller è possibile controllare più lampadine contemporaneamente.

Der RGB-Projektor verfügt über Speicher und kann über den Schalter gesteuert werden. Mit der Steuerung und dem Controller können Sie mehrere Lampen gleichzeitig steuern.