

PROYECTOR LED

PARA PISCINA



Floodlight // Projecteur // Projector // Proiettore // Strahler

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **Para piscina Superficie**Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **18W**Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **630Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik



Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **120°**Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Blanco**IP **IP68**Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **Ø260x40mm**Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**Cable // Wire // Câble // Cabo // Cavo // Kabel **2M**Material // Housing // Matériel // Material // Materiale // Stof **PC**ON/OFF **15.000**PF **≥0.9**CRI (Ra) **≥80**Hg **0.0**Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung **AC 12V**Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **10**

El proyector RGB tiene memoria y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando y el controlador se pueden controlar varias bombillas a la vez.

The RGB projector has memory and can be controlled by the switch. With the control and the controller you can control several bulbs at the same time.

Le projecteur RVB a de la mémoire et peut être contrôlé par le commutateur. Avec la commande et le contrôleur, vous pouvez contrôler plusieurs ampoules en même temps.

O projetor RGB tem memória e pode ser controlado pelo comutador. Com o controle e o controlador, você pode controlar várias lâmpadas ao mesmo tempo.

Il proiettore RGB ha memoria e può essere controllato dall'interruttore. Con il controllo e il controller è possibile controllare più lampadine contemporaneamente.

Der RGB-Projektor verfügt über Speicher und kann über den Schalter gesteuert werden. Mit der Steuerung und dem Controller können Sie mehrere Lampen gleichzeitig steuern.