


# LÁMPARA LED

## ESTÁNDAR RGB+3000K 9W



**80%**  
AHORRO ENERGÍA  
ENERGY SAVING

RGB+3000K E27 220° 25.000h. Ø60x112mm

On/Off: 15.000 | CRI≥80 | PF≥0.5 | A+

Con mando a distancia (máx. 5M).

Standard LED lamp // Ampoule LED standard // LED lamp standard // Lampadine LED standard // LED lampe standard

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **9W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **806Lm**

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base // Sockel **E27**

Con // With // Avec // Com // Con // mit **Mando**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

**Cálida / Warm** **Fría / Cold**  
RGB+3000K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

**Máx. +45°C** **Mín. -25°C**

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **220°**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **Ø60x112mm**

ON/OFF **15.000**

PF **≥0.5**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **78mA**

IP **IP20**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **25.000h.**

Voltaje // Voltage **220-240V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **1/100**

La bombilla RGB tiene memoria y puede ser controlada por el interruptor. Con el mando se pueden controlar varias bombillas a la vez.

The RGB lamp has memory and can be controlled by the switch. With the control you can control several bulbs at the same time.

La ampoule RVB a de la mémoire et peut être contrôlée par le commutateur. Avec la commande, vous pouvez contrôler plusieurs ampoules en même temps.

O lamp RGB tem memória e pode ser controlado pelo comutador. Com o controle, você pode controlar várias lâmpadas ao mesmo tempo.

La lampadine RGB ha memoria e può essere controllato dall'interruttore. Con il controllo è possibile controllare più lampadine contemporaneamente.

Der lampe-Projektor verfügt über Speicher und kann über den Schalter gesteuert werden. Mit der Steuerung können Sie mehrere Lampen gleichzeitig steuern.