

# Aplicador solar LED Sorso con sensor de mov. y crepuscular



Referencia	200210045
Potencia (W)	2W
Lúmenes (Lm)	120Lm
Encendido (lux)	30-50
Sensor (tipo)	Movimiento y crepuscular
Temperatura (K)	3.000K
Ángulo apertura (°)	360°
Ángulo detección (°)	120°
Radio detección (máx)	5M
CRI	80
Horas de vida	10.000h.
Autonomía 1	8-10 horas
Modos sensor	2
Tiempo de carga máxima	8h.
Tiempo de carga mínima	6h.
Tipo batería	Lithium ion 18650
Amperios (mA)	2.000mA
IP	IP44
IK	IK6
Uso	Exterior
Batería	Sí
Botón on/off	Sí
Material principal	ABS
Material secundario	Cristal
Color principal	Negro
Tipo embalaje	Caja

