APLIQUE SOLAR
LED CON SENSOR





Solar panel led light // Applique led avec détecteur de mouvement // Aplique led // Applique led // Led wandleuchte	
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	**Solar**
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	**3.2W**
Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke	**400Lm**
Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik	
Cálida / Warm — **Fría / Cold** — 6000K	
Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur	
Máx. +50ºC — **Mín. -20ºC**	
Ángulo apertertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel	**120º**
Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	**Blanco**
IP	**IP65**

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione //Dimensão //Ausmaß	**212x140x109mm**
Tiempo de carga // Loading time // Temps de charge // Tempo de carregamento // Tempo di ricarica // Ladezeit	**8h**
Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht	**100%**
Sensor de movimiento // Motion detector // Détécteur de mouvement // Sensor de movimento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder	**Sí**
Sensor crepuscular // Twilight detector // Contrôleur de lumière par capteur // Sensor crepuscular // Sensore crepuscolare ad incasso // Dämmerungssensor	**Sí**
ON/OFF	**5.000**
PF	**≥0.5**
CRI (Ra)	**≥80**
Hg	**0.0**
mA	**800mA**
Voltaje // Voltage	**3.7V**
Embalaje // Packing// Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	**12**

Modos: ON (20% de luz fija, cuando detecta movimiento 100% de luz durante 15seg. / 6-8h.) / ON media potencia (20% de luz siempre / 8-10h.). Movimiento (apagado, cuando detecta movimiento 100% de luz / 6-8h.).

Modes: ON (20% fixed light, when it detects 100% light movement for 15sec. / 6-8h.) / ON medium power (20% light always / 8-10h.). Movement (off, when it detects 100% light movement / 6-8h.).

Modes: ON (20% de lumière fixe, lorsqu'il détecte un mouvement de lumière de 100% pendant 15 secondes / 6-8h.) / ON de puissance moyenne (20% de lumière toujours / 8-10h.). Mouvement (éteint lorsqu'il détecte un mouvement de lumière à 100% / 6-8h.).

Modos: ON (20% de luz fixa, quando detecta 100% de movimento da luz durante 15 seg. / 6-8 h.) / ON potência média (20% de luz sempre / 8 a 10 h). Movimento (desligado, quando detecta 100% de movimento da luz / 6-8h).

Modalità: ON (20% luce fissa, quando rileva il 100% di movimento della luce per 15 sec. / 6-8 ore) / ON potenza media (20% luce sempre / 8-10 ore). Movimento (spento, quando rileva il 100% di movimento della luce / 6-8 ore).

Modi: ON (20% festes Licht, wenn es 100% Lichtbewegung für 15 Sek. / 6-8 Std. Erkennt) / ON mittlere Leistung (20% Licht immer / 8-10 Std.). Bewegung (aus, wenn es 100% Lichtbewegung erkennt / 6-8h.).

www.garsaco.com | info@garsaco.com
Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN